

IC-F22SR

**PORTATIF SANS LICENCE NORME PMR446 NORME PMR446 500 mW 15 CANAUX,
SONNERIES D APPELS**



Zéro Euro la minute !

[Téléchargez la fiche au format pdf](#)

Matériel

Facile d'utilisation

Appuyez sur un bouton pour parler et relâchez pour écouter, c'est tout !

Témoin lumineux pour indiquer le passage en émission ou en réception.

Sonnerie d'appel type téléphone

(16 mélodies).

Fonction accusé de réception pour savoir si votre correspondant a reçu l'appel.

Professionnel

Compact : 54(L) x 128 (H) x 37 (P) mm

Léger : seulement 317 g (avec batterie BP-222)

Solidité à toutes épreuves : boîtier en polycarbonate et châssis en aluminium

Possibilité de créer des groupes distincts d'utilisateurs : 52 tonalités CTCSS / 83 DTCS disponibles.

Complet

15 canaux à la norme PMR446.

Balayage des canaux (sur le canal 16).

Alimentation par batterie (en standard) ou boîtier piles.

Nombreux accessoires disponibles

(microphones, casques, oreillettes...)

Compatible avec la plupart des équipements PMR446 du marché (notamment portatifs ICOM IC-446S et

IC-F4SR446**).

Utilisation Universelle

Gardiennage, PME, chantiers, artisans, collectivités locales, centres commerciaux, hôtesses d'accueil, auto-écoles, associations sportives ou tout simplement pour vos loisirs!

Spécifications

Plage de fréquences : 446,00625 - 446,09365 MHz

Nombre de canaux : 15 + 1 canal de balayage (8 fréquences PMR446)

Dimensions : 54 (L) x 128 (H) x 37 (P) mm

Poids : 310 g (avec BP-222)

Puissance : 500 mW

Consommation

Emission : 0,6 A

Réception : 250 mA

Température d'utilisation : -25°C à +55°C

Connecteur haut-parleur externe : Jack 3,5 mm 2 conducteurs

Connecteur micro externe : Jack 3,5 mm 3 conducteurs

Alimentation externe : 7,2 V

ACCESSOIRES DISPONIBLES

AB-F12 : Support mobile avec chargeur

AB-F12S : Support mobile

AD-98FSC : Adaptateur d'antenne J/BNC

BC-146 : Chargeur de bureau (à utiliser avec 1 BC-147)

BC-144 : Chargeur de bureau rapide

(à utiliser avec 1 BC-145 fourni)

BC-121 : Multi-chargeur rapide

(à utiliser avec 6 AD-94#11 et 1 BC-124)

BC-124 : Alimentation pour BC-121

BP-208 : Boîtier 6 piles R6

BP-209 : Batterie Ni-Cd 7,2 V/1100 mAh (autonomie 14,5 h*)

BP-210 : Batterie Ni-Mh 7,2 V / 1650 mAh (autonomie 21,5 h*)

BP-222 : Batterie Ni-Cd 7,2 V / 600 mAh (autonomie 8 h*)

EP-JD1301 : Oreillette pivot équipée micro cravate

EP-500S : Oreillette équipée micro flexible

EP-OT1FB : Oreillette discrète

EP-OT2FN : Ecoute discrète mic/PTT déporté

EP-OT3FN : Ecoute discrète mic et PTT déporté

EP-SAT01 : Micro oreillette haute résistance

EP-SHC300S : Oreillette avec tour d'oreille

HM-46L : Microphone haut-parleur miniature

HM-54 : Microphone haut-parleur

HM-75A : Microphone haut-parleur (avec commandes programmables)

HM-131L : Microphone haut-parleur
HM-JD3601L : Microphone haut-parleur
HM-OTF3 : Microphone haut-parleur étanche
HS-51L : Microphone casque VOX
HS-94 : Micro casque (doit être utilisé avec un VS-1L)
HS-TELEX300 : Casque micro écouteur spécial brigade d'intervention
HS-TF1010VOX : Casque anti-bruit actif avec micro différentiel et vox
HS-TF1110VOX : Casque anti-bruit passif avec micro différentiel et vox
HS-OTNAF3 : Casque léger avec micro flexible
HS-OTOHF3 : Casque avec micro flexible
HS-SATCAS100 : Casque 2 écouteurs avec micro flexible
HS-TRA3185 : Casque militaire version cobra

LC-ERF12PIVO : Housse cuir adaptable chargeur bureau
LC-B2362O : Baudrier couleur orange
LC-B2362N : Baudrier couleur noire
MB-SO442 : Support mobile universel
MB-25 : Support métallique avec attache velcro
MB-68 : Clip ceinture
MB-74 : Clip ceinture crocodile
OPC-474 : Câble de clonage entre portatifs
OPC-478 : Câble de clonage entre portatif et PC
SP-13 : Oreillette
VS-1L : Boîtier VOX (doit être utilisé avec un HS-94)
X-17 : Micro laryngophone
etc...